



Funkgong FGB40/FG40



Funkgong FGB40/FG40 Steckdosen- Funkgong

Artikel-Nr.: 85125 (FGB40) / 85126 (FG40)




Technische Daten FGE40

Frequenz:	868,30 MHz
Reichweite:	Freifeld: ca. 150m Gebäude: ca. 30m
Betriebsspannung:	230V AC / 50Hz
Spannungsversorg. Sendemodul:	5V - 24V AC, 50Hz 6V - 32V DC
Lautstärke:	leise: 75dB / laut: 82 dB
Schutzart:	IP 20
Maße (HxBxT):	122 x 50 x 38,3 mm
Gewicht: ca.	190 g

Einsatzmöglichkeiten
Mit dem Funkgong lassen sich Türufe von der Innensprechstelle aus drahtlos an den Empfänger übermitteln. Ein Sender kann auf Wunsch mehrere Funkgong- Empfänger ansteuern. Je Funkgong- Empfänger können bis zu 32 Sendemodule eingelernt werden.

Sendeeinheit FGS40
(für Mehrdraht-, Aderspaar-, BUS(alt)- und Wechselsprechanlagen)




Schaltungsbeispiele


<p>HT2003/2 HT3003/2 HT2003/2 QV/S (Stagemultibel HT2002 QV/S anstelle des Lautsprechers einbauen)</p> <p>HT2009/5 HT2009/10</p> <p>HT3009/2 HT2009/2 (Bei HT3009/2 Alpha bzw. HT2009/2 Alpha parallel zum Lautsprecher)</p>	<p>HT3002/3 G1 HT2002/3 G2 HT3022/3 G3 HT2022/3 G4</p> <p>HT2001/2</p> <p>WF14S WF32S (nur Türruf möglich)</p>
--	--

* für die Sprechstellen WF26 und HT3011 gesonderte Pläne anfordern

Sendeeinheit FGM40
(für QWIKBUS- Technik)



Schaltungsbeispiel



HT3033
HT4045
FS1000/1500
VFS36
VH/VFS 40/45
VHC3033-2
VH3033-4
VFS1000/1500 (Anschluss auf der Rückseite)
Gang 333

STR Elektronik Josef Schlechtinger GmbH
Auf dem Ohl 9, 57482 Wenden

Tel.: 02762 / 9316-0
Fax: 02762 / 9316-18

www.str-elektronik.de
E-Mail: info@str-elektronik.de

Funkgong FGB40/FG40 Bedienungsanleitung